

- ✓ 14 Signalkanäle
- ✓ DC - oder AC- Eingangssignale
- ✓ Isolierter Signalausgang
- ✓ Messstellen Anzeige
- ✓ Signalwert Anzeige
- ✓ Automatische Kanalwahl
- ✓ Kanalwahl über Tastatur
- ✓ 115/230VAC oder 9-36VDC



Modell OC 7430 ist ein Meßstellenumschalter für bis zu vierzehn DC oder AC Spannungen oder Ströme, mit gemeinsamen Nullpunkt. Die Eingänge sind einseitig geerdet (single ended). Die Kanalwahl 1 bis 14 erfolgt manuell durch den Tastendruck oder automatisch in voreingestellten Intervallen. Die Kanalnummer erscheint am Display.

Das angewählte Eingangssignal wird unverzerrt im Originalverlauf und Amplitude zum gemeinsamen Ausgang durchgeschaltet, d.h. DC-Eingangssignale erscheinen als DC und AC- Eingangssignale als AC am Ausgang. Zum Messen von DC- Signalen steht als Option eine 31/2-stellige Anzeige als Option zur Verfügung, frei in Prozesseinheiten skalierbar.

Das Ausgangssignal ist vom Eingangssignal nicht isoliert. Als Option steht eine isolierte Ausführung zur Verfügung. Beim manuellen Betrieb wird die Kanalwahl über die Tastatur vor- oder rückwärts vorgenommen. Beim automatischen Betrieb können Zeitintervalle von 4.7 s bis 10 min. gewählt werden. Die automatische Kanalwahl kann vor- oder rückwärts ablaufen.

TECHNISCHE DATEN OC 7430

EINGÄNGE

14 Signaleingänge mit gem. GND (single ended)

BEREICHE

Spannung 100mV-100V
DC oder RMS.

Strom 0/4-20mA

Jeder Stromeingang wird individuell abgeglichen.

ANZEIGEN

Kanalwahl: 1... 14.
Messwert: 0...±1999 Option

AUSGANG

Gemeinsamer Ausgang kopiert das angewählte Eingangssignal. Der Ausgang ist standardmässig nicht isoliert, kann aber als Option isoliert bestellt werden (250V r.m.s.)

KANALWAHL

Manuell Vor- oder Rückwärts über die Tastatur.

Automatisch Vor- oder Rückwärts in wählbaren Zeitintervallen 4.7s bis 10min.

ANSCHLÜSSE

Schraubklemmen.

VERSORGUNG

115/230V, ±10%, 48-60 Hz.
Option: 9-36VDC.

GEHÄUSE

DIN 48x96x150mm (HxBxT).
Panelausschnitt 45 x 93mm.

IP65 SCHUTZART

IP65 - Fronthaube zur Abdeckung der Anzeige als Option erhältlich.

©Orbit Controls 2000/8